

SPEEDPORT SMART

IHR ZUHAUSE EINFACH VERNETZEN UND CLEVER STEuern.



Materialnummer EAN-Code	402 949 18 402 512 553 2423	USB-Ports	1 x 2.0 (für z.B. Drucker, Festplatte oder künftige Erweiterungen)
Verkaufsstart	01.09.2016	LAN-Ports	4 x Gigabit Ethernet Schnittstellen
Anschlussart	Optimiert für IP-basierten Telekom Anschluss	Funkstandards Smart Home	Integriert: DECT ULE , WLAN Erweiterbar mit USB-Funkstick: ZigBee und Homematic IP (ab Okt. 2017)
UVP/Endgeräte Servicepaket	159,99 € brutto / 4,95 € monatl.	Interner ISDN-Bus	Nein
Abmessungen (B / H / T)	280 x 170 x 85 mm	TAE (a/b-Ports)	2 - für analoge Telefone
Gewicht	700 g	IP-basierte Telefonie	Ja HD Voice fähig
Farbe	Weiß	Integrierte Firewall	Ja (voreingestellt mit Paketfilter)
WLAN-Standards	IEEE 802.11 ac mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11 b/g/n Antennen 3x3 o. 4x4 MIMO / MU MIMO ready	Verschlüsselungsart	WPA / WPA 2
Datenrate im WLAN-Netzwerk	Gigabit WLAN (Bis zu 2.100 MBit/s)		

HIGHLIGHTS

Für Magenta SmartHome ist die SmartHome Funktion bereits integriert – kein weiteres Gateway wird benötigt
Für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 1000 MBit/s (unterstützt ADSL, ADSL2+, VDSL2+, Vectoring und Glasfaser)
Neue Benutzeroberfläche mit Standard-Ansicht für Jedermann und Expertenmodus für Kunden, die mehr einstellen möchten.
Superschnelles WLAN mit bis zu 2.100 Mbit/s und verbesserte Reichweite durch bis zu 4 Antennen pro Frequenz, Steigerung des Datendurchsatzes, Steigerung von 32 auf bis zu 100 mögliche WLAN Clients, effektivere Ausnutzung des WLAN Spektrums durch zeitgleiches Senden im gleichen Zeitslot
Bestens für Entertain TV gerüstet unterstützt zukünftig mehrere hochauflösende Streams
Integrierte DECT Basisstation mit CAT-iq (für bis zu 5 Speedphones mit HD Voice)
Mit NFC (Near Field Communication) und QR Code noch einfacher Smartphones ins WLAN einbinden



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

SPEEDPORT SMART

IHR ZUHAUSE EINFACH VERNETZEN UND CLEVER STEUERN.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Automatische Konfiguration – ab 2015 mit BNG auch ohne Eingabe von Zugangsdaten, Aktualisierung der Firmware sowie Fernunterstützung möglich.
- Optimierte Darstellung der Konfigurations-Oberfläche auf mobilen Endgeräten wie Smartphone/Tablet
- Energiesparmodus – (LED Anzeigen, Schlafmodus, Zeitsteuerung)
- Hohe Sicherheit mit bereits ab Werk voreingestellter WLAN- und DECT-Verschlüsselung und Transparenz über eine Botnet-Infektion im Heimnetz (Botnet Protection)
- Benutzerfreundlicher durch Standard- und Experten-Ansicht
- Mehr Komfort und Sicherheit durch individuelle Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Kindersicherung, Filter und Zeitschaltregeln, Backup & Restore, Konfiguration der IP-Adresse der LAN Schnittstellen sowie zusätzliche und freie Konfiguration der dynamischen DNS Anbieter
- Backup & Restore – Einstellungen automatisch sichern und wieder herstellen
- Statusnachrichten (Sprachansagen) im Fall gestörter Internet- oder Telefoniefunktion
- Synchronisation mit Online-Adressbuch der Telekom und Importfunktion für Kontakte
- DSL-Modem-Funktion (Betrieb als reines xDSL-Modem)
- Unterstützt WLAN TO GO und erlaubt WLAN-Gastzugänge

2 IN 1: SPEEDPORT SMART FÜR DAS VERNETZTE ZUHAUSE

- Jetzt hat jeder Speedport Smart Kunde eine Home Base Funktion für Magenta SmartHome bereits eingebaut und braucht dafür kein weiteres Gerät mehr
- Mit der integrierten Smart Home Funktion für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz Zuhause
- Steuerung von DECT ULE- und WLAN- Komponenten oder Zigbee und Homematic IP über zusätzlichen Stick, auch über USB-Hub (Homematic IP Stick ab Okt. 2017)

NACHHALTIGKEIT TROTZ KOMPLEXER AUSSTATTUNG

- Optimierter Energieverbrauch und Verzicht auf schädliche Stoffe – (TÜV Rheinland Zertifizierung in Vorb.)
- Verlängerung der Lebensdauer

VORAUSSICHTLICHER LIEFERUMFANG

- Speedport Smart und Steckernetzgerät
- DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss, Länge ca. 4,25 m.
- Netzkabel für den Anschluss von z.B. einem Computer, Länge ca. 1,5 m.
- Anschlusskabel für den Glasfaseranschluss, Länge ca. 1,5 m.
- Gedruckte, deutsche Schnellstart- und Bedienungsanleitung



ERLEBEN, WAS VERBINDET.